

Eine kleine Registrierungs-Hilfe

Leitfaden für Yamaha-Keyboard-Einsteiger von Heidrun Dolde

Was ist eine Registrierungs-Bank?

Dies ist eine Speicher-Bank, in die man seine Keyboard-Liebblings-Einstellungen speichern kann, um seine Lieder später schneller losspielen zu können.

Eine Registrierungs-Bank besteht aus 8 Speicher-Plätzen.

Man kann dies mit einem Schrank vergleichen, der aber unendlich viele Schubladen-Reihen haben kann.

Jede Registrierungsbank besteht also aus 8 Einzel-Plätzen, in die man jeweils eine Keyboard-Einstellung abspeichern kann.

Registrierungs-Plätze

Reg Bank 1	1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 2	1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 3	1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 4	1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 5	1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 6		2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 7	1	2	3	4	5	6	7	8

usw.

Leerbank herstellen

Was praktisch ist, sind Leerbänke, die man nachher befüllen kann.

Eine Leerbank stellt man her, indem man...

- bei der aktuellen Reg-Bank in die Edit-Ansicht geht
- mit Delete den Inhalt löscht
- dann mit UP wieder in die Bank Ansicht geht
- und unter NEUEM Namen (das ist ganz wichtig!!!!!!) mit „Save“ die Bank abspeichert.

Durch die Vergabe eines neuen Namens stellt man automatisch eine neue Bank her.

Registrierungs-Inhalt auf anderen Registrierungs-Platz kopieren

Sagen wir, man hat jetzt 6 solche zusätzlichen leeren Bänke hergestellt, also z.B. Bank 2 bis Bank 7. Die Bank 1 hatte man schon, und daraus will man jetzt den Inhalt eines Reg-Platzes in eine andere Bank kopieren.

Hier ein konkretes Beispiel: Man will vom 6. Speicherplatz von Bank 1 (Quelle) die Instrumentierung der rechten Hand auf den 1. Platz der 6. Bank (Ziel) kopieren.

		Registrierungs-Plätze							
		Quelle							
Reg Bank 1		1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 2		1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 3		1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 4		1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 5		1	2	3	4	5	6	7	8
		Ziel							
Reg Bank 6		1	2	3	4	5	6	7	8
Reg Bank 7		1	2	3	4	5	6	7	8

usw.

Der Kopier-Vorgang

- Quell-Bank und dann den betreffenden Registrierungsplatz anklicken.
Hier: Bank 1 und dann Reg-Platz 6 anklicken.
- Zu der Bank gehen, zu der diese Registrierung übertragen werden soll
Hier: Bank 6, die Zielbank.
- Diese Bank im Keyboard- Display anklicken - aber nur die Bank, und nicht einen der acht Registrierungs-Knöpfe!! Hier: Bank 6 anklicken / markieren.
- Memory Knopf (bei den Registrierungs-Knöpfen) drücken
- Die erforderlichen Häkchen setzen. Diese bestimmen, was in die Ziel-Registrierung überhaupt hinein geschrieben werden soll!
Wenn man nur Instrumente der rechten Hand speichern will, nur Häkchen bei Voice, Harmony und Pedal (falls man eins verwendet) setzen.

- Eine der 8 Registrierungstasten drücken (= das Ziel, wo die vorhin aufgerufene Reg jetzt hingespeichert werden soll).
Hier: Ziel-Platz 1. (Auf Bank 6 ist man momentan ja schon)

Abspeichern der veränderten Bank

- UP Taste drücken, und eventuell „Menu“ rechts unten im Keyboard Display drücken.
„Save“ sollte jetzt am unteren Displayrand stehen.
- Die so veränderte Registrierungsbank mit Save-OK-Yes abspeichern.
Sie wird also mit der neuen Einstellung ergänzt und überschrieben.

Wichtig hierbei!

Dadurch, dass man beim Speichern keinen neuen Namen vergibt, wird die Ziel-Bank (hier Bank 6) überschrieben.

Und ist nun nicht mehr leer, sondern hat einen gefüllten Reg-Platz bekommen, nämlich die 1.

Viel Erfolg beim Registrieren & Kopieren wünscht

Heidrun

www.soundwonderland.de

www.heidruns-musikerseiten.de

www.facebook.com/Musikerin.HeidrunDolde